

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION



Les détecteurs de présence peuvent automatiquement allumer les lumières lorsque vous entrez dans une pièce ou alors les éteindre lorsque celle-ci est inoccupée. Un choix idéal pour les locaux occupés de façon intermittente dans les applications commerciales, industrielles et les bureaux. Les détecteurs de mouvement sont sans entretien, conservent l'énergie et permettent des économies lorsque l'éclairage n'est pas nécessaire.

Lorsqu'il s'agit de choisir un détecteur, on doit notamment tenir compte des critères suivants : la hauteur du plafond, l'état sec ou mouillé de l'endroit, la température, l'application et d'autres options pouvant également être importantes.



TECHNOLOGIE PIR

Les détecteurs IRP perçoivent la chaleur du corps de l'humain en mouvement qui entre dans un espace. Toutefois, ils ne voient pas à travers l'obstacle ou en périphérie de celui-ci; ils sont très peu sensibles aux mouvements superficiels.

C'est le type de détecteur de présence muni de capteurs thermiques qui saisit l'énergie reçue qui se centralise sur ces capteurs. Lorsqu'une personne bouge à l'intérieur ou à l'extérieur du champ de localisation, le détecteur reconnaît une variation de l'énergie, laquelle se convertit en signal électrique. L'orifice du détecteur se convertit optiquement au moyen d'un réseau de lentilles de Fresnel à segments multiples en plusieurs champs visuels discrets installés de façon stratégique à travers le modèle de détection de mouvement. Les détecteurs IRP perçoivent la chaleur du corps si l'énergie du milieu ambiant de l'aire de détection tend vers la température du corps humain; ils risquent alors de fonctionner à capacité réduite.

Pour

- Ils requièrent moins d'énergie que d'autres types de détecteurs.
- Ils ne subissent aucune interférence électromagnétique (RFI / IEM)

Contre

- La détection peut être induite en erreur lorsqu'une personne se déplace très rapidement ou très lentement.
- Ils sont plutôt imparfaits dans des conditions extrêmes lorsque les cycles thermodynamiques sont irréguliers.
- Ils sont sensibles dans les aires où il y a de la fumée et (ou) de la poussière.
- On les installe souvent à l'extérieur d'un appareil d'éclairage.



TECHNOLOGIE HAUTE FRÉQUENCE

Les détecteurs à haute fréquence perçoivent les mouvements superficiels à l'aide de l'effet Doppler. Ces détecteurs produisent des impulsions à fréquences précises de micro-ondes qui traversent la plupart des matériaux de construction, mais non le métal.

C'est le type de détecteur qui produit des micro-ondes de faible puissance dans l'aire surveillée. Le détecteur capte les changements du diagramme de réflexion provoqués par le mouvement et les convertit en signal électrique. L'effet de ces détecteurs s'étend sur une superficie plus vaste que celle des détecteurs infrarouges. Les détecteurs à micro-ondes utilisent l'effet Doppler pour capter les mouvements même lorsque ces derniers sont dissimulés derrière des matériaux non métalliques sans brouillage causé par la température.

Pour

- Il n'y a aucun problème de ligne visuelle; le détecteur peut capter tout mouvement au-delà d'un angle de mur et à travers la plupart des matériaux de construction.
- On les installe souvent à l'intérieur d'un appareil d'éclairage.
- On peut les utiliser dans des conditions extrêmes, là où les cycles thermodynamiques sont irréguliers.

Contre

- Ils peuvent déclencher une fausse alerte causée par de légères vibrations.
- Ils ne peuvent capter les mouvements à travers le métal ou des murs de briques plus épais.

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES		
VP2, VP4, VWP4, VWP8			
OSE-PO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 sec à 20 min
OSE-PO-0501	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1 min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10 lux à 3 000 lux Télécommande: 10 lux à 3 000 lux, désactiver
OSE-PO-0502	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Sans option de télécommande		
OSE-PO-0701	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-277 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 70°C, endroit mouillé et endroit à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 sec à 30 min
OSE-PO-0801	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 347 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 70°C, endroit mouillé et endroit à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 sec à 30 min
VWP4-L, VWP8-L			
OSE-PO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 sec à 20 min
OSE-PO-0501	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1 min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10 lux à 3 000 lux Télécommande: 10 lux à 3 000 lux, désactiver
OSE-PO-0502	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Sans option de télécommande		
OSE-PO-0701	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-277 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 70°C, endroit mouillé et endroit à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 sec à 30 min
OSE-PO-0801	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 347 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 70°C, endroit mouillé et endroit à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 sec à 30 min
OSE-PB-0202	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Externe PIR - Détecteurs à 2 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 75°C, endroit mouillé et endroit à basse température Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Télécommande requise pour d'autres caractéristiques
OSI-FO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 32', -25°C à 60°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/90s/3 min/20 min/∞ Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/5s/5 min/10 min/30 min/1h/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver
OSI-FB-0301	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0302	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0303	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 50% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FT-0301	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES		
VWP4-L, VWP8-L [SUITE]			
OSE-FB-0402	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: 50 lux Télécommande disponible	Externe HYPERFRÉQUENCE - Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 55°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 50%/100% Télécommande: 50%/100% Temps de maintien: 5s/30s/1min/3 min/20 min/30 min Télécommande: 5s/30s/1min/3 min/5 min/10 min/ 20 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Télécommande: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/10 min/30 min/Désactiver Télécommande: 0s/10s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/Désactiver Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver
OSE-FT-0402	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: 50 lux Télécommande disponible		
OSI-FD-0601	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 25', -35°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Télécommande: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 8s/30s/1min/5 min/10 min/15 min/ 30 min Télécommande: 8s/1min/5 min/15 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/40% Télécommande: 10%/20%/30%/40%/ 50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/∞ Télécommande: 0s/1min/5 min/30 min/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lu/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/50lux/150lux/ Désactiver
OSI-FD-0602	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FD-0603	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 100 lux Télécommande disponible		
OSI-FB-0603	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0604	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0605	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0606	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FT-0601	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
VP2-L			
OSE-PO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min
OSE-PO-0501	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3000lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', 0°C à 70°C, endroit sec	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10lux à 3000lux Télécommande: 10lux à 3000lux, désactiver
OSE-PO-0502	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3000lux Sans option de télécommande	Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	
OSE-PO-0701	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-277 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 70°C, endroit mouillé et endroit à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15sec à 30 min
OSE-PO-0801	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 347 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 70°C, endroit mouillé et endroit à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15sec à 30 min

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES		TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES	
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES		
VP2-L (SUITE)			
OSI-FO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 32', -25°C à 60°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/90s/3 min/20 min/∞ Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/5s/5 min/10 min/30 min/1h/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lu/150lux/Désactiver
OSI-FB-0301	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0302	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0303	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 50% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FT-0301	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSE-FB-0402	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: 50 lux Télécommande disponible	Externe HYPERFRÉQUENCE - Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 55°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 50%/100% Télécommande: 50%/100% Temps de maintien: 5s/30s/1min/3 min/20 min/30 min Télécommande: 5s/30s/1min/3 min/5 min/10 min/ 20 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Télécommande: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/10 min/30 min/Désactiver Télécommande: 0s/10s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/Désactiver Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver
OSE-FT-0402	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: 50 lux Télécommande disponible		
OSI-FO-0601	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 25', -35°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Télécommande: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 8s/30s/1min/5 min/10 min/15 min/ 30 min Télécommande: 8s/1min/5 min/15 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/40% Télécommande: 10%/20%/30%/40%/ 50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/∞ Télécommande: 0s/1min/5 min/30 min/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lu/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/50lux/150lux/ Désactiver
OSI-FO-0602	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FO-0603	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 100 lux Télécommande disponible		
OSI-FB-0603	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0604	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0605	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0606	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FT-0601	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES	
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES			
HBBF-L				
OSE-PO-0303	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min	
OSE-PO-0304	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -40°C à 40°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min	
OSE-PO-0503	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', avec bras de fixation, 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10lux à 3 000lux Télécommande: 10lux à 3 000lux, désactiver	
OSE-PO-0504	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Sans option de télécommande			
OSE-PB-0202	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Externe PIR - Détecteurs à 2 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 75°C, endroit mouillé et endroit à basse température Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Télécommande requise pour d'autres caractéristiques	
OSE-FO-0401	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Télécommande disponible	Externe HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 55°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 50%/100% Télécommande: 50%/100% Temps de maintien: 5s/30s/1min/3 min/20 min/30 min Télécommande: 5s/30s/1min/3 min/5 min/10 min/ 20 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Télécommande: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/10 min/30 min/Désactiver Télécommande: 0s/10s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/Désactiver Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver	
OSE-FB-0401	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Télécommande disponible			
HBCF				
OSE-PO-0303	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min	
OSE-PO-0304	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -40°C à 4°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min	
OSE-PO-0503	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', avec bras de fixation, 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10lux à 3 000lux Télécommande: 10lux à 3 000lux, désactiver	
OSE-PO-0504	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Sans option de télécommande			
WPFH				
OSE-PO-0303	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min	
OSE-PO-0304	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -40°C à 4°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min	
OSE-PO-0503	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', avec bras de fixation, 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10lux à 3 000lux Télécommande: 10lux à 3 000lux, désactiver	
OSE-PO-0504	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Sans option de télécommande			
OSE-PO-0704	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-277 V, hauteur de plafond de 40', avec bras de fixation, -40°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15sec à 30 min	
OSE-PO-0804	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 347 V, hauteur de plafond de 40', avec bras de fixation, -40°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15sec à 30 min	

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES		
WPFH-L			
OSE-PO-0303	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 sec à 20 min
OSE-PO-0304	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', avec bras de fixation, -40°C à 4°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 sec à 20 min
OSE-PO-0503	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', avec bras de fixation, 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min 1min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10 lux à 3 000 lux Télécommande: 10 lux à 3 000 lux, désactiver
OSE-PO-0504	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Sans option de télécommande		
OSE-PO-0704	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-277 V, hauteur de plafond de 40', avec bras de fixation, -40°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 sec à 30 min
OSE-PO-0804	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 347 V, hauteur de plafond de 40', avec bras de fixation, -40°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 sec à 30 min
OSE-PB-0202	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Externe PIR - Détecteurs à 2 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 75°C, endroit mouillé et endroit à basse température Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Télécommande requise pour d'autres caractéristiques
OSI-FO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 32', -25°C à 60°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/90s/3 min/20 min/∞ Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/5s/5 min/10 min/30 min/1h/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lu/150lux/Désactiver
OSI-FB-0301	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0302	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0303	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 50% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FT-0301	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSE-FB-0402	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: 50 lux Télécommande disponible	Externe HYPERFRÉQUENCE - Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 55°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 50%/100% Télécommande: 50%/100% Temps de maintien: 5s/30s/1min/3 min/20 min/30 min Télécommande: 5s/30s/1min/3 min/5 min/10 min/ 20 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Télécommande: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/10 min/30 min/Désactiver Télécommande: 0s/10s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/Désactiver Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver
OSE-FT-0402	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: 50 lux Télécommande disponible		

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES		
WPFH-L (SUITE)			
OSI-FO-0601	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 25', -35°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Télécommande: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 8s/30s/1min/5 min/10 min/15 min/ 30 min Télécommande: 8s/1min/5 min/15 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/40% Télécommande: 10%/20%/30%/40%/ 50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/∞ Télécommande: 0s/1min/5 min/30 min/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lu/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/50lux/150lux/ Désactiver
OSI-FO-0602	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FO-0603	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 100 lux Télécommande disponible		
OSI-FB-0603	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0604	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0605	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0606	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FT-0601	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
C21BS, C21BS-L, S19T, W19N-L			
OSE-PO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', -10°C à 70°C, endroit sec	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 20 min
OSE-PO-0501	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3000lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10lux à 3000lux Télécommande: 10lux à 3000lux, désactiver
OSE-PO-0502	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3000lux Sans option de télécommande		
SCA			
OSI-PO-0101	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 100 lux	Interne PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 347 V, hauteur de plafond de 8', 0°C à 55°C, endroit sec	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30sec à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 100lux à 1200lux
E20H-L			
OSE-FO-1001	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactivé Télécommande disponible	Externe HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 55°C, endroit mouillé Télécommande OSI-RC-MH10 à commander séparément	Zone de détection: 550% /100% Télécommande: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/1min/3 min/20 min/30 min Télécommande: 5s/30s/1min/3 min/5 min/10 min/20 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Télécommande: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/10 min/30 min/+∞ Télécommande: 0s/10s/1min/3 min/5 min/10 min/30 min/+∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver
OSE-FB-1001	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 50% Niveau minimum de lumière du jour: Désactivé Télécommande disponible		
OSE-FO-1101	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactivé Télécommande disponible	Externe HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 347 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 70°C, endroit mouillé Télécommande OSI-RC-HXGY347 requise pour d'autres caractéristiques. À commander séparément.	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/1min/3 min/5 min/10 min/20 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/10s/30s/1min/5 min/10 min/30 min/+∞ Niveau minimum de lumière du jour: 2lux/10lux/30lux/50lux/80lux/120lux/ Désactiver

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES	TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES	
S20LS			
OSE-PO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', -10°C à 70°C, endroit sec	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 sec à 20 min
OSE-PO-0501	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1 min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10 lux à 3 000 lux Télécommande: 10 lux à 3 000 lux, désactiver
OSE-PO-0502	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000 lux Sans option de télécommande		
OSI-FO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 32', -25°C à 60°C, endroit sec	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/90s/3 min/20 min/∞ Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/5s/5 min/10 min/30 min/1h/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5 lux/15 lux/30 lux/50 lux/100 lu/150 lux/Désactiver
OSI-FB-0301	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0302	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0303	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 50% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FT-0301	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FO-0601	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 25', -35°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Télécommande: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 8s/30s/1min/5 min/10 min/15 min/ 30 min Télécommande: 8s/1min/5 min/15 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/40% Télécommande: 10%/20%/30%/40%/ 50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/∞ Télécommande: 0s/1min/5 min/30 min/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5 lux/15 lux/30 lux/50 lux/100 lu/150 lux/Disable Télécommande: 5 lux/15 lux/50 lux/150 lux/ Disable
OSI-FB-0601	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0602	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0603	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0604	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FT-0601	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES		
VP4-L			
OSE-PO-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', -10°C à 70°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 sec à 20 min
OSE-PO-0302	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-347 V, hauteur de plafond de 20-40', -40°C à 4°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 sec à 20 min
OSE-PO-0501	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Télécommande disponible	Externe PIR - Marche-Arrêt, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de 15-40', 0°C à 70°C, endroit sec Télécommande OSI-FSIR-100 à commander séparément	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5 min/10 min/15 min/20 min/30 min Télécommande: 1min à 30 min Niveau minimum de lumière du jour: 10lux à 3000lux Télécommande: 10lux à 3000lux, désactiver
OSE-PO-0502	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 3 000lux Sans option de télécommande		
OSE-PO-0701	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min	Externe PIR - Marche-Arrêt, 120-277 V, hauteur de plafond de 20', -40°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température	Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15sec à 30 min
OSI-FD-0301	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 32', -25°C à 60°C, endroit sec et à basse température	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/90s/3 min/20 min/∞ Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/5s/5 min/10 min/30 min/1h/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lu/150lux/ Désactiver
OSI-FB-0301	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0302	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FB-0303	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 50% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSI-FT-0301	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver		
OSE-FB-0402	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: 50lux Télécommande disponible	Externe HYPERFRÉQUENCE - Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 55°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH10 à commander séparément	Zone de détection: 50%/100% Télécommande: 50%/100% Temps de maintien: 5s/30s/1min/3 min/20 min/30 min Télécommande: 5s/30s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Télécommande: 10%/20%/30%/50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/10 min/30 min/Désactiver Télécommande: 0s/10s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/Désactiver Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver
OSE-FT-0402	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: 50lux Télécommande disponible		

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

GUIDE DE SÉLECTION

OPTIONS PRÉRÉGLÉES			TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES OFFERTES
OPTION DE DÉTECTEUR	CARACTÉRISTIQUES		
VP4-L [SUITE]			
OSI-FD-0601	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-347 V, hauteur de plafond de max 25', -35°C à 70°C, endroit mouillé et à basse température Télécommande OSI-RC-MH02 à commander séparément	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Télécommande: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 8s/30s/1min/5 min/10 min/15 min/ 30 min Télécommande: 8s/1min/5 min/15 min/30 min Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/40% Télécommande: 10%/20%/30%/40%/ 50% Période d'attente: 0s/1min/3 min/5 min/10 min/ 30 min/∞ Télécommande: 0s/1min/5 min/30 min/∞ Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver Télécommande: 5lux/15lux/50lux/150lux/ Désactiver
OSI-FD-0602	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FD-0603	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau minimum de lumière du jour: 100 lux Télécommande disponible		
OSI-FB-0603	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0604	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 40% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0605	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 30% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FB-0606	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 15 min Niveau de gradation en attente: 10% Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
OSI-FT-0601	Détecteurs à 3 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 30 min Niveau de gradation en attente: 30% Période d'attente: 10 min Niveau minimum de lumière du jour: Désactiver Télécommande disponible		
VPE4-L			
OS1	Marche-Arrêt Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau minimum de lumière du jour: NA	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 50', -20°C à 60°C	Zone de détection: 25%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/90s/3 min/20 min/30 min Niveau minimum de lumière du jour: 5lux/15lux/30lux/50lux/100lux/150lux/Désactiver
OS2	Détecteurs à 2 niveaux Zone de détection: 100% Temps de maintien: 20 min Niveau de gradation en attente: 50% Niveau minimum de lumière du jour: NA	Interne HYPERFRÉQUENCE - Marche-Arrêt, Détecteurs à 2 niveaux, Détecteurs à 3 niveaux, Mis en état d'arrêt selon le niveau d'éclairage naturel, 120-277 V, hauteur de plafond de max 50', -35°C à 70°C	Zone de détection: 10%/50%/75%/100% Temps de maintien: 5s/30s/90s/3 min/20 min/+∞ Niveau de gradation en attente: 10%/20%/30%/50% Temps de maintien: 0s/5s/5 min/10 min/30 min/1h/ Disable Niveau minimum de lumière du jour: 2lux/5lux/10lux/25lux/50lux/100lux/ Disable